

# MYDU@L RADIO700

WIFI INTERNET RADIO

- + FM RADIO - RDS
- + MEDIA SERVER
- + USB MP3 PLAYER
- + ALARM



# MYDU@L RADIO700

## FONCTIONNALITE

### ► Radio Internet

Accès aux radios sans allumer l'ordinateur	OUI
Accès direct aux radios (plug and play)	OUI
Serveur d'accès aux radios	V-Tuner
Nombre de radios disponibles	Plus de 7000, dans le monde entier
Mise à jour automatique des nouvelles radios référencées par V-tuner	OUI
Classification des radios par genre / pays	OUI / OUI
Format radio reconnu	MP3 - WMA
Liste des favoris	OUI - 500 stations
Affichage du nom de la station	OUI
Affichage des informations émises par la station (nom de la chanson actuelle, chanson suivante... dépend de la station)	OUI

Configuration minimum pour la Radio Internet :

- Connexion Internet Haut Débit
- Routeur compatible DHCP avec port Ethernet ou accès sans fil 802.11b ou 802.11g

### ► Radio FM RDS

Affichage du nom de la fréquence / du nom des stations	OUI / OUI (RDS)
Affichage des radios sous forme de liste	OUI
Liste des radios favorites	OUI - 100 stations
Sélection manuelle d'une station	OUI

### ► Media Server

Format reconnu	MP3 - WMA - WAV
Compatible logiciels UPnP (Ex: Microsoft Media Player 11 - MusicMatch Jukebox...)	OUI
Mémorisation des morceaux favoris	OUI - 50 morceaux
Fonction de lecture	Play - Pause - Suivant - Précédent - Avance rapide - Retour rapide
Fonction spécifique de lecture	Répétition (tout, un seul morceau) - Aléatoire
Affichage des informations liées au fichier lu	OUI

Configuration minimum pour le Media Server :

- PC compatible avec logiciel UPnP (Ex : Microsoft Media Player 11 ou MusicMatch JukeBOX)
- Liaison WIFI ou filaire avec un routeur.

### ► Lecteur USB 2.0

Format reconnu	MP3 - WMA - WAV
Type de lecteur reconnu	Clef USB - Lecteur MP3 - Disque dur externe
Mémorisation des morceaux favoris	OUI - 50 morceaux
Fonction de lecture	Play - Pause - Suivant - Précédent - Avance rapide - Retour rapide
Fonction spécifique de lecture	Répétition (tout, un seul morceau) - Aléatoire
Affichage des informations liées au fichier lu	OUI

Configuration minimum pour lecteur USB :

- Clef de stockage ou disque dur externe compatible USB 2.0 (Attention = dans le cas où votre disque dur USB ou votre clef USB n'est pas compatible 2.0, il se peut que la lecture des fichiers soit impossible)

### ► Alarme

Nombre d'alarmes programmables	2
Types d'alarme	Radio Internet - Radio FM - Media server - Lecteur USB - Buzzer
Passage automatique au buzzer en cas de source muette	OUI
Snooze (répétition alarme après 10 mn)	OUI
Fonction sommeil (timer avant arrêt)	OUI (15 mn / 30 mn / 45 mn / 60 mn)

## CARACTERISTIQUES

### ► Connexion sans fil

Standard WIFI	2,4GHz - IEEE 802.11b - 802.11g
Nombre de canaux	2,412-2,472 GHz (13 canaux)
Recherche automatique des réseaux à proximité	OUI
Cryptage WEP	OUI - 64 bits et 128 bits
Cryptage WPA	OUI (WPA 1.0 & 2.0)

### ► Connexion filaire

Standard	Ethernet - 10/100 Mbps
Port	RJ45
Détection automatique du mode filaire	OUI

### ► Audio

Amplificateur intégré	2 x 2W stéréo
Haut parleur intégré	OUI - 2 stéréo
Sortie Chaîne HiFi	OUI - 2 RCA
Sortie casque audio	OUI - Jack 3,5 mm
Equaliseur	OUI (5 réglages prédéfinis)

### ► Affichage

Taille écran	Graphique 128x64 - 35mm x 75mm
Rétro éclairage	OUI - Bleu
Icônes animées	OUI
Nombre de lignes	4

### ► Commandes

Clavier intégré	OUI (8 touches)
Télécommande	OUI (IRDA)
Batterie télécommande	2 AAA (fournis)
Nombre de touches télécommande	34
Accès direct aux principales fonctions	OUI

### ► Alimentation

Voltage	DC 5V / 3A
Interrupteur de coupure du produit	OUI
Bouton de mise en veille	OUI

### ► Divers

Port USB (pour lecture fichiers musicaux)	Compatible 2.0
Antenne FM	OUI (déconnectable)
Réglage de l'heure et de la date manuel / automatique	OUI / OUI (via le réseau)
Mise à niveau du firmware par téléchargement	OUI (via USB)

### ► Taille / poids

Poids	795 g
Hauteur	100 mm
Largeur	140 mm
Longueur	208 mm

Tous droits réservés. Sagem Communication se réserve le droit à tout moment de modifier les caractéristiques techniques de ses produits ou services ou de cesser leur commercialisation. Sagem Communication s'efforce de garantir l'exactitude de toutes les informations figurant dans le présent document, mais ne peut pas être tenu responsable pour d'éventuelles erreurs ou omissions. Document non contractuel. Les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs - 04/2007 - Société Anonyme au capital de 300.727.000 Euros - 480.108.158 RCS PARIS. SAGEM est une marque déposée du Groupe SAFRAN.

Cachet du revendeur

SAGEM COMMUNICATION  
Business Group Communication Haut Débit  
Département Terminaux Résidentiels

Siège social : Le Ponant de Paris  
27, rue Leblanc - 75015 PARIS - FRANCE  
Tél. : +33 1 58 11 77 00 - Fax : +33 1 58 11 77 50  
[www.sagem.com](http://www.sagem.com)

